

Modin

M880



De MODIN zender is ontworpen voor DIN rail bevestigingen en voorziet de gebruiker met praktische connectors voor digitale, analoge en serial ingangen.

Een typische toepassing voor dit systeem is het verzenden van data van sensoren, schakelaars, PLC's en CAN-BUS, RS232 en RS485 poorten, bewegings controle, (m.b.v. Joysticks, drukknoppen, keuzeschakelaars en potentiometers) het versturen van noodstop signalen. (met behulp van een noodstopknop)

Modin heeft de volgende ingang types, basis functie (start, E-stop en frequentiewissel), 24 digitale ingangen en 8 analoge ingangen
CAN-BUS RS232 RS485

Vooraf niet te vergeten de eenvoudige installatie van deze module in schakelkasten met de praktische DIN rail bevestiging.



TECHNISCHE DATA

Afmetingen (LxBxH)	180x73x120
Gewicht	910 gram
Behuizing materiaal	ABS
Beschermings graad	IP 20
Voeding	12÷30 Vdc / 24 Vac (50-60 Hz)
Gebruik	4W max
Max gebruik	0,36A max @11Vdc
Werk temperatuur	-25°C - + 55°C
Opslag temperatuur	-40°C - + 85°C
Stop functie	PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)
Frequenties	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz I.S.M. Band 434.040-434.790 MHz 2,4GHz (16 channels)
Bereik	circa 100 meter (open veld)




Automatic Frequentie Agility -AFA-



Makkelijk vervangbare zekeringen.



Status LED'S



Afneembare connectors

Modin

M880



Optioneel



Data Feedback door middel van verlichting en zoemers direct op de kast bevestigt.



Mogelijkheid voor een externe antenne die gemakkelijk bevestigd kan worden.



Multi Transmitter Receiver System

