

Thor2 X

M880



Krachtig en uitgebreid

Thor2 X heeft het hoogste niveau van personalisatie en maakt het mogelijk om zeer complexe machines radiografisch te besturen.

Het ruime bedieningspaneel biedt ruimte aan 6 single en dual-axis joysticks en meerdere digitale en proportionele functies als tuimelschakelaars, potentiometers, keuzeschakelaars of drukknoppen.

De Thor2 X is geschikt voor sloopmachines, graafmachines, recyclingkranen, etc.

De Thor2 is verkrijgbaar in 2 varianten; Standaard en Plus

Standaard: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off

Plus: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off, lights on/off, load indication 90%/100% by means of Led



Remotecontrolparts

TECHNISCHE DATA



Dubbele batterij voor continu werkdiensten



STOP FUNCTIE in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.



DSC - Dynamic Speed Control schakelaar waarmee de snelheid aangepast kan worden



AFA - Automatic Frequentie Agility



SINGLE-AXIS JOYSTICK

Afmetingen (LxBxH)

295x180x160

Gewicht

2300 gram

Behuizing materiaal

Versterkt Nylon UL94 HB

Beschermings graad

IP 65

Batterijen

Ni-MH 3,6 V-2.2 A/h

Werk temperatuur

-25°C - + 70°C

Opslag temperatuur

-40°C - + 85°C

Stop functie

PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)

Frequenties

I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels)
2,4GHz (16 channels)

Bereik

circa 100 meter (open veld)

Werkduur bij 20°C

+/- 22 uur




Thor2 X

M880



Thor2 X met Hydra Retrofit*



Van handbediend naar radiografisch binnen een dag zonder grote aanpassingen aan de kraan met de Hydra Retrofit van IMET.




* Optioneel

Optioneel



ADD BOX
Display/ LED's/ Commands



BACKLIT PANEL
Het vernieuwde verlichte bedieningspaneel voor een beter zicht.



Op maat gemaakte bedieningspanelen.



KAPTA maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een andere zender te koppelen aan de ontvanger.



SERIAL CABLE
Kabelbediening voor gebieden waar radiografische bediening niet is toegestaan.

TILT SENSOR

MTRS
multi transmitter-receiver system

