

IMET M550 SYSTEEM instellingen

Frequentie veranderen



De frequentie verander instelling maakt het voor u mogelijk om de radio transmissie te verzetten naar een van de 30 beschikbare kanalen.

Dit kan nodig zijn als er meerdere radiografische besturingen in de buurt zijn of als er sterke radiostoringen in de omgeving zijn die uw systeem in de “passieve noodstopstatus” zetten.



Frequentie Veranderen

Benodigde condities:

Sleutel geplaatst, batterij geladen, STOP knop vrij.



Procedure voor de Frequentie te verzetten :

Druk tegelijkertijd op de knoppen waar “CFX10” en “CFX1” bij staat
(zie afbeelding) en houd ze ingedrukt!

Druk kort op start: de groene LED op de zender 4 x gaat knipperen!

Laat nu de twee andere knoppen los!

Kies vervolgens uit een van onderstaande mogelijkheden.

“2 steps” instelling

Druk op START,
De zender LED knippert 5 seconden
en schakelt dan uit.
De zender is nu klaar voor gebruik
op het nieuwe kanaal.

“Vrije keuze” instelling

Druk voor de tientallen op CFX10
en voor de eenheden op CFX1 druk
daarna op START. De zender LED
knippert 5 seconden en schakelt uit.
De zender is nu klaar voor gebruik
op het nieuwe kanaal.

